


ø8 A8 系列 小型控制元器件

明亮鲜明的照光面、轻盈舒适的操作感。22mm 长一体型 ø8 系列。

- 高效率正背面端子接线方式、全系列长度均为22mm的翼片端子。
- UL、CSA 认证。



• UL、CSA 标准的额定值请参考认证产品一览表。



□ 触点容量

额定绝缘电压	250V				
额定通电流	3A				
额定使用电压 (AC/DC)	24V	110V	220V		
额定使用电流	AC 50/60Hz	电阻性负载	—	1.0A	0.5A
		电感性负载	—	0.7A	0.5A
	DC	电阻性负载	1.0A	0.2A	—
		电感性负载	0.7A	0.1A	—
触点材料	Ag (银)				

- 最小适用负载[参考值]= 5V AC/DC · 3mA
(可使用范围取决于使用条件和负载种类)

□ 重量 (代表例)

重量 (约)	2g (AL8M-M11)
	2g (AL8M-P1)
	2g (AB8M-M1)

□ 性能规格

使用环境温度	- 25 ~ + 55°C (无结冰)	
使用环境湿度	45 ~ 85% (无结露)	
接触电阻	50mΩ 以下 (初始值)	
绝缘电阻	100mΩ 以上 (500V DC 兆欧表)	
耐电压	开关部分	充电金属部与非充电金属部分之间: 2,000V AC · 1 分钟 异极端子间: 2,000V AC · 1 分钟 同极端子间: 1,000V AC · 1 分钟 触点端子和灯端子间: 1,500V AC · 1 分钟
	照明部分	充电部与接地间: 2,000V AC · 1 分钟
耐振动	5 ~ 55Hz、单振幅 0.75mm	
抗冲击性	耐久性	500m/s ²
	误动作	200m/s ²
使用寿命	机械性	瞬时性: 20 万次以上 交替型: 10 万次以上
	电气性	10 万次以上 (切换频率 1200 次 / 时) 但, 交替型为 5 万次以上
保护等级	封闭型 (IP40) (注) IEC 60529	


□ 内置 LED 灯泡额定值

型号	LAD-SR	LAD-SG	LAD-SA	LAD-SY
使用灯头	A 系列专用			
正方向电流 (If)	20mA			
正方向电压 (Vf) 标准值	1.7V	2.1V	2.2V	2.2V
逆电压 (Vr)	4V			
照明颜色	R	G	A	Y
LED 灯泡颜色	红色透明	黄色扩散	琥珀色透明	黄色透明
配套灯罩色	R (红色) 用	G (绿色) 用	A (琥珀色) 用	Y (黄色) / W (乳白色) 用
灯头树脂颜色	红色			
LED 灯泡使用寿命 (参考值)	约 50,000 小时 (在完全直流下亮灯, 亮度减弱为初始值的 50% 时)			
使用电压和限制外部电流用电阻 (推荐值) (注)	5V DC : 150Ω、1/2W 6V DC : 200Ω、1/2W 12V DC : 510Ω、1W 24V DC : 1.1kΩ、1W			
内部电路				

注) • 使用上表以外的电压时, 按以下公式计算外部电阻值。

$$\text{外部电阻值 (R)} = \frac{\text{使用电压} - V_F}{I_F}$$

- LED 灯泡内无内置限流电阻, 请连接各种电压所推荐电阻值的电阻。请务必对限流电阻进行串联连接, 以免损坏 LED 灯泡。而且, 因内置保护二极管也未标配, 请注意勿接错 (+) (-) 极。




AL8□型 LED 照明按钮开关、指示灯

名称、外观	工作类型	触点结构	型号 (订购型号)		颜色编码	内置LED灯泡		销售单位	备注
			封闭型 (IP40)			型号、额定电流			
AL8M (圆形) 	瞬时型	SPDT	AL8M-M11*	请用下列颜色编码 替换型号中的*。 R (红色) G (绿色) Y (黄色) A (琥珀色) W (乳白色)	R : LAD-SR G : LAD-SG Y/W : LAD-SY A : LAD-SA 额定电流: 20mA 5V DC : 150Ω、1/2W 6V DC : 200Ω、1/2W 12V DC : 510Ω、1W 24V DC : 1.1kΩ、1W	1 个	文字标记牌尺寸: ø6mm 雕刻范围: ø4.5mm (深度: 0.5mm 以内)		
	交替型	SPDT	AL8M-A11*						
	指示灯	-	AL8M-P1*						
AL8Q (正方形) 	瞬时型	SPDT	AL8Q-M11*						
	交替型	SPDT	AL8Q-A11*						
	指示灯	-	AL8Q-P1*						
AL8H (长方形) 	瞬时型	SPDT	AL8H-M11*						
	交替型	SPDT	AL8H-A11*						
	指示灯	-	AL8H-P1*						


- LED灯泡内无内置限流电阻。请务必对限流电阻进行串联连接，以免损坏LED灯泡。
- 限制电流用内置电阻型指示灯为AP8M系列，请参考第74页。



□ 外形尺寸图 (mm)




□ 端子排列图 (底视图)




□ 安装孔加工图、最小安装间距 (mm)

• 圆形、正方形



• 长方形



(注) 请考虑操作性再决定安装间距。

Flush Silhouette
L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯

组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览	
L6	
A6	
A8~12	ø8 / 16

一览	
AP	
UZ	

一览	
YW	ø22
TW	
HW	

一览	ø25
TWS	
一览	ø30
ø30	


ø8 A8系列 按钮开关

AB8□型按钮开关


名称、外观	使用按钮	工作类型	触点结构	型号 (订购型号)	颜色编码	销售单位
				封闭型 (IP40)		
AB8M (圆形)  	按钮	瞬时型	SPDT	AB8M-M1*	B、G、R、Y、S、W	1 个
		交替型	SPDT	AB8M-A1*		
	灯罩	瞬时型	SPDT	AB8M-M1L*	R、G、Y、A、W	
		交替型	SPDT	AB8M-A1L*		
AB8Q (正方形)  	按钮	瞬时型	SPDT	AB8Q-M1*	B、G、R、Y、S、W	
		交替型	SPDT	AB8Q-A1*		
	灯罩	瞬时型	SPDT	AB8Q-M1L*	R、G、Y、A、W	
		交替型	SPDT	AB8Q-A1L*		
AB8H (长方形)  	按钮	瞬时型	SPDT	AB8H-M1*	B、G、R、Y、S、W	
		交替型	SPDT	AB8H-A1*		
	灯罩	瞬时型	SPDT	AB8H-M1L*	R、G、Y、A、W	
		交替型	SPDT	AB8H-A1L*		

- 请使用颜色编码替换上表型号中的*。
- 按钮型: B (黑色)、R (红色)、G (绿色)、Y (黄色)、S (蓝色)、W (白色)
- 灯罩型: R (红色)、G (绿色)、Y (黄色)、A (琥珀色)、W (乳白色)

□ 外形尺寸图 (mm)




□ 端子排列图 (底视图)




□ 安装孔加工图、最小安装间距 (mm)

- 圆形、正方形








- 长方形



(注) 请考虑操作性后再决定安装间距。

附件、保养部件

请按订购型号订购

名称、外观	规格 / 材料	型号	订购型号	销售单位	备注	
 <p>锁紧环扳手</p>	金属制 (黄铜、镀镍)	MT-004	MT-004	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 将元器件安装到面板时锁紧树脂锁紧环用。 请使用 0.29N·m 以下的扭矩拧紧锁紧环。 	
 <p>按钮拆卸工具</p>	金属制 (不锈钢)	MT-101	MT-101	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 拆卸灯罩和按钮用。 	
 <p>灯泡更换工具</p>	橡胶制	OR-66	OR-66	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 更换 LED 灯泡时用。 	
 <p>开关保护罩</p>	90° 开闭型 圆形 / 正方形 元器件用	AL-K8	AL-K8	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 误动作防止用。  <p>(在 90° 打开状态为自己保持)</p>	
	90° 开闭型 长方形 元器件用	AL-KH8	AL-KH8	1 个		(外形尺寸图: 56 页)
 <p>插座</p>	焊接端子	AL-C8	AL-C8	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 只需插入元器件后部即可。 	
	PC 板用端子	AL-C8V	AL-C8V	1 个		(外形尺寸图: 56 页)
 <p>绝缘端子套</p>	尼龙树脂制	AL-V8	AL-V8PN10	1 包 (内装 10 个)	<ul style="list-style-type: none"> 尼龙制透明端子罩。 (接线时, 先将导线插入绝缘端子罩后, 再焊接。) 	
 <p>安装孔塞</p>	橡胶制 (黑色)	AL-B8	AL-B8PN05	1 包 (内装 5 个)	<ul style="list-style-type: none"> 保护等级: IP65 	
 <p>LED 灯泡</p> <p>(未标配内置限流电阻)</p> 	照明颜色: 红色	LAD-SR	LAD-SR LAD-SRPN10	1 个 1 包 (内装 10 个)	元器件的灯罩颜色: R (红色) LED 灯泡颜色: 红色透明	
	照明颜色: 绿色	LAD-SG	LAD-SG LAD-SGPN10	1 个 1 包 (内装 10 个)	元器件的灯罩颜色: G (绿色) LED 灯泡颜色: 黄色扩散	
	照明颜色: 琥珀色	LAD-SA	LAD-SA LAD-SAPN10	1 个 1 包 (内装 10 个)	元器件的灯罩颜色: A (琥珀色) LED 灯泡颜色: 琥珀色透明	
	照明颜色: 黄色	LAD-SY	LAD-SY LAD-SYPN10	1 个 1 包 (内装 10 个)	元器件的灯罩颜色: Y (黄色) / W (乳白色) LED 灯泡颜色: 黄色透明	

Flush Silhouette L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 / 组合式指示灯

组合式数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型应用控制器

人机界面

传感器

通用型电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

L6

A6

A8~12

一览

AP

UZ

一览

YW

TW

HW

一览

TWS

一览

ø30


附件、保养部件

请按订购型号订购


名称、外观	形状	型号	订购型号	销售单位	备注
文字标记牌 	圆形	AL8M-W	AL8M-WPN05	1包 (内装 5个)	• 乳白色
	正方形	AL8Q-W	AL8Q-WPN05	1包 (内装 5个)	
	长方形	AL8H-W	AL8H-WPN05	1包 (内装 5个)	
灯罩单元 	圆形	AL8M-LK1-*	AL8M-LK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	请用下列颜色编码替换型号中的*。 R (红色)、G (绿色)、Y (黄色)、 A (琥珀色)、W (乳白色)
	正方形	AL8Q-LK1-*	AL8Q-LK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	
	长方形	AL8H-LK1-*	AL8H-LK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	
按钮单元 	圆形	AB8M-BK1-*	AB8M-BK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	请用下列颜色编码替换型号中的*。 B (黑色)、G (绿色)、R (红色)、 Y (黄色)、S (蓝色)、W (白色)
	正方形	AB8Q-BK1-*	AB8Q-BK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	
	长方形	AB8H-BK1-*	AB8H-BK1-*.PN02	1包 (内装 2个)	

□ 附件外形尺寸图 (mm)


• 开关保护罩



• 插座 (AL-C8、AL-C8V)



• 绝缘端子套 (AL-V8)



⚠️ 安全注意事项


- 在进行安装、拆卸、接线作业以及维护检查之前，请务必先切断元器件电源，以免引起触电及火灾发生的危险。
- 更换灯泡时，请务必使用灯泡更换工具，以免烫伤手。
- 接线时，请使用符合电压及通电电流要求的电线，按照注意事项的说明正确地进行焊接。请勿在焊接不完全的状态下使用，以免因异常发热而引起火灾发生的危险。

使用注意事项

❑ 卸装灯罩及文字标记牌

• 拆卸

用按钮拆卸工具（MT-101）夹住彩色灯罩的凹槽部，往前面拉出即可拆卸操作部（灯罩、文字标记牌、灯罩架、弹簧）。从灯罩及灯罩架的咬合槽的内部向外推压，灯罩即可拆卸文字标记牌。



【注意】弹簧具有方向性，拆除后请按原样插入。（请将弹簧先端的卷起部与灯罩架的咬合槽咬合。）文字标记牌的雕刻面有上图所示的方向性。

• 安装

将文字标记牌插入灯罩架内，与灯罩及灯罩架的咬合槽对齐后压入即可。请注意文字标记牌的方向性。将文字标记牌、灯罩安装到灯罩架中后，在注意方向性的同时插入到主体中。

• 按钮（非照明）安装注意事项

与灯罩同样，按钮（非照明型）也标配文字标记牌。卸装按钮时请务必与灯罩同样进行安装。


❑ 拆卸 LED 灯泡

• 拆卸

请使用灯泡更换工具（OR-66）拆卸 LED 灯泡。请勿用钢丝钳。

• 安装

请使用灯泡更换工具（OR-66）进行安装。请注意安装方向性。



❑ 面板安装注意事项

向面板安装时，请使用锁紧环扳手（MT-004）。请勿使用扁嘴钳等进行锁紧、或过分拧紧以免造成锁紧环破损。请以 $0.29\text{N} \cdot \text{m}$ 以下的扭矩拧紧锁紧环。

❑ 接线注意事项

请在 $60\text{W}/3$ 秒（先端温度 350°C ）以内快速焊接端子。（使用非铅焊铁时推荐使用 Sn-Ag-Cu 型）焊接时，请将烙铁尽可能远离元器件主体的树脂部。接线时请勿故意弯曲端子或施加外力牵拉电线。（使用时请用用户按实际使用条件进行确认。）焊铁请使用非腐蚀性松香液。

❑ 插座安装时的注意事项

安装插座时，请在确认元器件与插座的端子面的表示后，按照正确的极性方向插入。

❑ LED 灯泡的使用电压注意事项

使用电压为完全直流时的值。且在全波整流电压等有脉动电流波形的情况下使用时，请切勿使峰值电流超过正向电流（ I_F ）。一旦峰值电流超过正向电流（ I_F ），会降低 LED 灯泡的使用寿命。

❑ 保管以及使用注意事项

• 密集安装

指示灯及照明按钮开关在密集安装，或连续点灯时，会因发热而使周围的温度超过额定值的可能，请注意。在安装至非金属面板或在密封控制盘内使用时，请注意需进行通风换气或降低使用电压。

• 更换按钮或灯罩

请切勿在元器件呈锁定的状态下更换交替型的按钮或灯罩，以免使元器件的内部机构遭受损坏。请务必在锁定解除的状态下进行更换。

• 保存及使用环境

- 请在规定的和使用环境温度及湿度范围内使用。
- 封闭型元器件请勿在有油、水溅到的场所及有堆积灰尘的场所使用。

• 触点（微动开关）的使用注意事项

在使用同一微动开关的 NC（常闭）、NO（常开）的触点时，异电压以及异种电源的连接会造成完全短路，请切勿使用。

Flush Silhouette
L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯

组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

L6

A6

A8~12

一览

AP

UZ

一览

YW

TW

HW

一览

TWS

一览

φ30

φ30